


HX-P510 シリーズ

0-5VDC、0-10VDC、±5VDC、±10VDC型



UniMeasure HX-P510シリーズは、0-5VDC、0-10VDC、±5VDC、±10VDCの出力信号で位置計測を提供します。センサは4.9~30VDCの範囲であれば、粗い電源システムからでも供給が可能です。ゼロとスパン設定は容易に行えます。0-5VDC及び0-10VDC出力の場合は、ゼロ位置は計測範囲の30%以内で設定します。スパンは計測範囲の80%~100%以内で設定します。また、±5VDC及び±10VDCの場合は、ゼロ位置は計測範囲の10%~90%以内で設定します。スパンは計測範囲の50%~100%以内で設定します。



仕様

一般的な仕様

計測範囲	補足データ ^[1] と表12を参照
検知デバイス	正確なポテンションメータ
コネクタ (本体側)	MS3102E-14S-6P
メイトコネクタ (付属)	MS3106E-14S-6S

性能

直線性

計測範囲50mm~150mm	±0.30% フルスケール
計測範囲250mm~640mm	±0.20% フルスケール
計測範囲750mm~50.8m	±0.15% フルスケール
繰り返し再現性	±0.015% Full Scale
分解能	基本的に無限大

動作環境等

動作温度範囲	-40°C ~ +85°C
保管温度範囲	-55°C ~ +100°C
動作湿度	100%
振動	最大15G (0.1ms間に)
振動	最大50G (0.1ms間に)

防滴規格


標準	NEMA 4 (IP-65)
オプション	NEMA 6 (IP-68)

仕様の補足説明

- 補足データは次ページ以降に記載されております。
- ご発注時に出力電圧を指定ください。センサは指定された出力で調整されます。

電氣的仕様

出力	0-5VDC、0-10VDC、±5VDC、±10VDC ^[2]
印加電圧	4.9~30VDC
印加電流	最大25mA
出力インピーダンス	最大10Ω
出力負荷	最少5KΩ
調整範囲	0-5VDC、0-10VDC
ゼロ	計測範囲の0%~30%
スパン	計測範囲の80%~100%
調整範囲	±5VDC、±10VDC
ゼロ	計測範囲の10%~90%
スパン	計測範囲の50%~100%
逆極性接続保護	保護付き
温度安定度	スパンの 0.02%/°C



モデル名構成内容 (ご発注時に仕様を指定頂きます)

HX-P510- 0 1 2 3 **- N O** 6 7 8 9

基本構成

HX-P510-50-S10-N0S-1BC

0 計測範囲

計測範囲は表12と補足データを参照してください。計測範囲は表12の識別記号から選択してください。計測範囲は50mm~50.8mです。

1 ワイヤ材質

S ステンレス鋼材 (補足データと表12を参照)

N Ø0.45mm ナイロン被覆 ステンレス鋼材 計測範囲50mm~2mモデルまで

J Ø0.94mm ナイロン被覆 ステンレス鋼材 計測範囲2.5m~12.7mモデルまで

2 ワイヤ張力

1 標準

2 減少型 (50mm~2mモデルまで)

3 ワイヤ引き出し方向

引き出し方向の該当する番号を指定ください

6

S ()

R 反転 ()

オプション選択7、8、9の注記

IP-65 (NEMA 4): 本体にはコネクタMS3102E-14S-6Pが装備されており、オプション“C”を選択時はメイトコネクタMS3106E-14S-6Sが付属されます。オプション“K”を選択時はメイトコネクタは付属されません。

IP-68 (NEMA 6): 本体側はバルクヘッド取付で、電気ケーブルの終端にコネクタが実装されません。オプション“K”を選択時は電気ケーブルの終端にコネクタが実装されます。

7 防滴規格

1 IP-65 (NEMA 4)

2 IP-68 (NEMA 6)

3 IP-68 (NEMA 6) 耐食構造

8 IP-65-NEMA 4 コネクタ

B 6ピン 3102E 本体側コネクタ

IP-68-NEMA 6 電気ケーブル

P バルクヘッド取付 電気ケーブル0.3m

3 バルクヘッド取付 電気ケーブル3m

4 バルクヘッド取付 電気ケーブル4m

5 バルクヘッド取付 電気ケーブル5m

6 バルクヘッド取付 電気ケーブル6m

7 バルクヘッド取付 電気ケーブル7m

9 IP-65-NEMA 4 メイトコネクタ

C IP-65 メイトコネクタ付属

K IP-65 メイトコネクタ付属無し*

*メイトコネクタ付き電気ケーブルは、別途発注が可能です。製品番号は10119-xMです。製品番号内の“x”はケーブル長(m)です。

IP-68-NEMA 6 コネクタ付きケーブル


N 電気ケーブル終端にコネクタ無し

K 電気ケーブル終端にコネクタ有り

メイトコネクタ付属無し**

**メイトコネクタ付き電気ケーブルは、別途発注が可能です。製品番号は10424-xMです。製品番号内の“x”はケーブル長(m)です。

機械的仕様



計測範囲.....	表12を参照
構造	
計測範囲50mm~2m	陽極酸化アルミ取付ベース ステンレス鋼と陽極酸化アルミハウジング
計測範囲2.5m~2m	ステンレス鋼取付ベース 耐衝撃性、耐食性、熱可塑性ハウジング
ワイヤ張力	表12参照
ワイヤ直径	表12参照
重量	表12参照
コネクタ	MS3102A-14S-6P
メイトコネクタ	MS3106E-14S-6S
オプション NEMA 6	シールドツイストペアケーブルとバルクヘッド取付
寿命⁽¹⁾	
計測範囲50mm~150mm	500万回フルストローク
計測範囲250mm~640mm	50万回フルストローク
計測範囲750mm~10m	25万回フルストローク
計測範囲12.5m~50.8m	200x10 ⁶ 線形インチ ⁽²⁾
注記: 1. 抵抗値1kΩ、フルストロークのずれ最大2°、比較的粉塵のない環境、ナイロン被覆ワイヤ(計測範囲50mm~2m)においての寿命。 2. 寿命は以下の計算式で算出されます。 寿命(回)=200×10⁶/計測長(インチ)/2(往復分)	

オプション選択0の計測範囲はこの欄の記号から選択してください

チェックマークは、利用できる測定範囲を示します

表12

計測範囲 識別記号	標準 計測範囲 (in) (mm)		適用シリーズ			ワイヤ張力 (N)	ワイヤ直径 (mm)	重量 (Kg)	製品写真
			HX-PA HX-PB HX-P420 HX-P510	HX-EP	HX-V HX-VP				
2	2	50	✓	-	✓	9.4	0.4	0.9	
3	3	75	✓	-	✓	6.7	0.4	0.9	
4	4	100	✓	-	✓	6.7	0.4	0.9	
5	5	125	✓	-	✓	5.3	0.4	0.9	
6	6	150	✓	-	✓	6.7	0.4	0.9	
10	10	250	✓	✓	✓	9.4	0.4	0.9	
15	15	390	✓	-	✓	6.7	0.4	0.9	
20	20	500	✓	-	✓	6.7	0.4	0.9	
25	25	640	✓	✓	✓	5.3	0.4	0.9	
30	30	750	✓	-	✓	6.7	0.4	0.9	
40	40	1000	✓	-	✓	6.7	0.4	0.9	
50	50	1250	✓	✓	✓	5.3	0.4	0.9	
60	60	1500	✓	✓	✓	6.7	0.4	0.9	
80	80	2.0m	✓	✓	✓	5.8	0.4	0.9	
100	100	2.5m	✓	✓	✓	10.0	0.6	3.1	
120	120	3.0m	✓	✓	✓	10.0	0.6	3.1	
150	150	3.8m	✓	✓	✓	10.0	0.6	3.1	
200	200	5.0m	✓	✓	✓	10.0	0.6	3.1	
250	250	6.3m	✓	✓	✓	10.0	0.6	3.1	
300	300	7.5m	✓	✓	✓	10.0	0.6	3.1	
350	350	8.8m	✓	✓	✓	10.0	0.6	3.1	
400	400	10.0m	✓	✓	✓	10.0	0.6	3.1	
500	500	12.5m	✓	✓	✓	10.0	0.6	3.9	
600	600	15.2m	✓	✓	✓	10.0	0.6	3.9	
800	800	20.3m	✓	✓	✓	10.0	0.6	3.9	
1000	1000	25.4m	✓	✓	-	10.0	0.6	5.4	
1200	1200	30.4m	✓	✓	-	10.0	0.6	5.6	
1600	1600	40.6m	✓	✓	-	10.0	0.6	6.4	
1800	1800	45.7m	✓	✓	-	10.0	0.6	7.2	
2000	2000	50.8m	✓	✓	-	10.0	0.5	7.4	

仕様は予告なく変更されます。

筐体情報

HX シリーズ 計測範囲50mm～2m




図1




表13

計測範囲	寸法 A (mm)
50mm, 250mm	30.7
75mm, 390mm, 750mm	34.8
100mm, 500mm, 1m	38.9
125mm, 640mm, 1.25m	42.9
150mm, 1.5m	46.7
2m	52.8

注記:

1. センサはM6六角穴付きボルトで固定してください。

表14

計測範囲	寸法 A (mm)	寸法 B (mm)
2.5m～20.3m	196	97
25.4m～50.8m	280	142

注記:

1. センサはM12六角穴付きボルトで固定してください。
2. 寸法"C"は、ワイヤ引き出し量に比例して生じるオフセット量です。計算は以下を参照してください。
 $C(mm) = 0.0016 \times E(mm)$
E: ワイヤ引き出し量 (mm)

HX シリーズ 計測範囲2.5m～50.8m





図2



[図中のカッコ内はミリ表記です。]